



Línea de productos Baseline

DoubleButton Jeweller

Botón de emergencia inalámbrico




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

IP55



Sin falsas alarmas

- El dispositivo se activa presionando ambos botones
- Confirmación de la alarma pulsando ambos botones dos veces: una pulsación corta y una larga en cualquier secuencia¹
- Separador de plástico previene la activación accidental
- Sin falsas alarmas al llevar el dispositivo en el bolsillo o en el bolso



Jeweller


Comunicación inalámbrica

- Hasta 1.300 m de alcance de comunicación por radio con un hub
- Cifrado para una transmisión segura de los datos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias y la inhibición de la señal de radio



Mantenimiento sin esfuerzo

- Hasta 5 años de funcionamiento con una batería preinstalada
- No requiere mantenimiento especial



Instalación y configuración rápidas

- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- No será necesario desmantelar la carcasa o instalar la batería
- Fácil instalación del dispositivo en una superficie utilizando el Holder²
- Posibilidad de colgar el dispositivo en un cordón o un llavero

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas	Compatibilidad	Comunicación con el hub	Alimentación
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL2610	Hubs Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Tecnología de comunicación Jeweller Alcance de comunicación hasta 1.300 m Sin obstáculos Bandas de frecuencias de radio 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta	Duración de la batería Hasta 5 años Tipo de batería 1 × CR2032 Preinstalada

Carcasa	Instalación	Kit completo	
<p>Color negro, blanco</p> <p>Dimensiones 47 × 35 × 16 mm</p> <p>Peso 17 g</p> <p>Clasificación de protección IP55</p>	<p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>	<p>DoubleButton Jeweller</p> <p>1 × batería CR2032 (preinstalada)</p> <p>Guía rápida</p>	

1 – También puede confirmar una alarma pulsando dos o más dispositivos DoubleButton. En este caso, no importa cómo se activaron los dispositivos: con una pulsación corta o larga.

2 – El Holder es un soporte para fijar el DoubleButton en una superficie. El Holder se vende por separado.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

✉ support@ajax.systems
 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
 🌐 ajax.systems