

UltraKey Touch HJC4000

TECLADO DE CONTROL DE DOMOS PTZ Y DVR

El teclado HJC4000 incorpora los últimos avances en control de domos PTZ (barrido/inclinación/zoom) y DVRs grabadores digitales de vídeo para profesionales de la seguridad CCTV. Diseñado para facilitar su uso al operador y ofrecer una mayor flexibilidad del sistema, el HJC4000 permite controlar de manera excepcional los productos de vídeo de Honeywell, entre los que figuran los domos PTZ de la serie ACUIX™ y los DVR de las series HRXD, HRSD, HRDP H.264 y Fusion.

Cada HJC4000 puede controlar hasta 128 domos o 128 canales de DVRs. Se ha mejorado la flexibilidad del HJC4000 con la opción de conexión de teclados secundarios, que permite mantener el control desde cuatro ubicaciones diferentes.

Gracias a su teclado ergonómico con pantalla LCD de dos líneas, las funciones del HJC4000 resultan fáciles de aprender y de utilizar. Se puede programar directamente mediante el teclado y la pantalla LCD o a través de un navegador web. Las funciones estándar de los domos PTZ, tales como el ajuste y restablecimiento de las opciones predefinidas, barrido, inclinación, zoom, recorridos y menú PTZ son fácilmente accesibles para el operador. Además, las funciones más específicas como preposiciones, reset remoto, zonas privadas y tours mímicos están disponibles si se necesitan.

En el modo DVR, los usuarios pueden acceder fácilmente a funciones estándar de grabación y reproducción, modos de visualización, navegar por las pantallas de menú y controlar las alarmas. El HJC4000 permite a los operadores controlar sus DVR sin la necesidad de disponer de un PC ni del software del cliente y proporciona control de joystick de los domos PTZ conectados al DVR.

Oportunidades de mercado

El HJC4000 constituye una excelente elección para instalaciones pequeñas y medianas, en las que se combinan domos PTZ y DVR. Con el HJC4000 se puede gestionar un sistema desde un único teclado de control, sencillo y fácil de utilizar. Los usuarios se benefician además de curvas de aprendizaje más cortas y secuencias de teclado mínimas. El resultado final es un mayor control de sus sistemas de seguridad de vídeo.

Características


- Control total de hasta 128 domos PTZ ACUIX™ y HDT
- Compatibilidad con protocolos PTZ: IntelliBus™, Diamond, VCL, Pelco D, Pelco P
- Control total de hasta 128 canales del mismo protocolo de DVR (HRXD, HRSD, HRDP H.264 y Fusion)
- Opción de conectar múltiples teclados de control en cascada
- Navegador web para la configuración y actualización del firmware de forma simple
- Instalación rápida y sencilla con conectores de tipo RJ
- Compatible con los puertos de control RS232 y RS485



UltraKey Touch HJC4000

DIAGRAMA DEL SISTEMA


Control DVR autónomo



HJC4000 UltraKey Touch

DIAGRAMA DEL SISTEMA

Control DVR autónomo




UltraKey Touch HJC4000

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Especificaciones de funcionamiento	
Velocidad en baudios	1.200, 1.800, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600
Distancias de funcionamiento	RS232: 15,2 m RS485: 1.219 m LAN: 100 m
Joystick	Control proporcional de 3 ejes
Teclas	Grabadas con laser
Rueda táctil	Control DVR/NVR
Teclas estándar	0-9, Seq, Set, Backwards, Record, Forwards, View, Split Screen, Ent, Mon, Alt, Mon B, Login
Teclas de función de cámara	View, Tour, PTZ Call, Alt, Set, Iris, (2) Focus, MonA, MonB
Teclas DVR/NVR	Rec/Stop, Play Fwd, Play Rev, Review, Search, Touch Pad y Ring for FF, REW, Step FWD, REV o control de velocidad (función específica que depende del DVR que se controle)
LCD	STN, imagen positiva, 122 x 32 puntos, azul-blanco retroiluminado
Especificaciones eléctricas	
Tensión de entrada	100 - 240 V CA (transformador de pared)
Tensión de funcionamiento	10,8 a 13,2 V CC
Consumo de energía	1 A, 12 W
Especificaciones mecánicas	
Dimensiones (an x al x prf)	408 mm x 215 mm x 105 mm
Peso	3,2 kg
Composición	ABS+PC (gris frío)
Conexiones	
LAN	10Base-T, 100Base-TX RJ45 para la configuración y las actualizaciones de firmware con navegador web
COM 1 y 2	1 x RJ45 para COM1 RS485 y COM2 RS232
Alimentación	Conector de CC con bloqueo

Especificaciones ambientales	
Temperatura	Funcionamiento: de -10 a 55 °C Almacenamiento: de -40 a 75 °C
Humedad relativa	De 0% a 95% sin condensación
Normativas	
Emisiones	CE: EN55022 Sección 15 de la FCC Clase B
Inmunidad	EN50130-4/A2:2003
Seguridad	UL 60950-1
Accesorios incluidos	
Adaptador de corriente	100-240 V CA, 12 V CC, 50-60 Hz, 1 A con Europlug (enchufe europeo), enchufes norteamericanos, británicos, chinos y australianos
Cable LAN	1 x 2 m cable de conexión de red
Caja RJ45	RJ45 a caja de terminales de tornillo para conexiones RS232 y RS485
Adaptador RJ45	RJ45 a DB9 hembra para conexión RS232
Sistemas compatibles	
Domos PTZ	Serie ACUIX™
Protocolo PTZ	IntelliBus™, VCL, Diamond, Pelco P, Pelco D
DVR	DVR HRXD, HRSD, HRDP H.264 y Fusion (es posible que algunos DVR necesiten actualización de firmware)



Información útil para pedidos	
HJC4000	Controlador de PTZ y DVR, cables y fuente de alimentación de 10,8 a 13,2 V CC, 1 A

NOTA: Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº 7 - 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com

HVS-HJC4000-02-ES(0811)DS-E
Agosto 2011

© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell