

# SC-13-2100-0001-99

## Monitor de zona vía radio inteligente 24VDC SmartCell

### Descripción general del monitor de zona inalámbrica

---

El monitor de zona inalámbrica (WZM) se ha diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad, lo que permite la conexión a sistemas de alarma contra incendios convencionales y direccionables. Admite hasta 16 dispositivos de incendio inalámbricos SmartCell, la comunicación entre los dispositivos y el WZM es bidireccional y funciona en la banda de frecuencia armonizada europea de 868 MHz.



### Detalles

---

- Comunicación vía radio con los dispositivos
- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Pantalla 80 caracteres
- Disponible también en versión de 230 VAC

# SC-13-2100-0001-99

## Monitor de zona vía radio inteligente 24VDC SmartCell

### Especificaciones técnicas

---

#### Eléctrico

---

Tipo de fuente de alimentación	24 VCC
Voltaje de funcionamiento	19.2 a 28.8 VDC
Consumo de corriente	0.030 A (reposo) y 0.042 A (alarma)

---

#### Entrada

---

Cantidad de entradas	2
Ratio y tipo de entrada	Entradas monitorizadas por resistencia

---

#### Salida

---

Cantidad de salidas	2
Ratio y tipo de salida	1x fuego y 1 x avería, 30 V @ 1 A.

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Peso neto	1.45 kg
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Entradas de cable	4 x 100 mm (inferior) / 4 x 100 mm (traseras)

---

#### Medioambiental

---

Temperatura de funcionamiento	-5°C a +45°C
Temperatura de almacenamiento	0°C a +30°C
Humedad relativa	95% máx. sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP30

---

#### Regulador

---

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-13 EN54-18 EN54-25

---

#### Señalización vía radio

---

Frecuencia de funcionamiento	868 a 870 MHz
Potencia del transmisor de salida	14 dBm máx. / 25 mW

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 22 January 2024 - 15:13