



HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P Iluminación Dual LED20m/IR20m
2.8mm IP67 MIC Quick-to-install



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S6-IL.
- * Para poder utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (102°x60°x129° (HxVxD)), F2.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 1xLED20m/1xIR20m.
- 1 canal de entrada de audio. Micro integrado.
- Material de la carcasa: plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.6W (IR on)).
- Dimensiones y peso: Φ97.1x93.8mm / 0.18Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6](#)
[HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6](#)
[HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2](#)
[HAC-HDW1509T-IL-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA1320R](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB220C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-iluminacion-dual-led20m-ir20m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-19384>