

# SensoMAG-B12

Base universal con relé 12V. Uso con sistema de intrusión



## Características

- Base de alarma (12V) con salida de relé.
- Modo bloqueado / desbloqueado.
- Base diseñada para detectores convencionales de la serie SensoMAG.
- Aplicación en sistemas de alarma de intrusión.
- Base de perfil bajo y un sistema de contacto fiable.
- Es posible bloquear el detector a la base para mayor seguridad.
- Alimentación 10-15V.
- Consumo en modo de espera <math><50\mu\text{A}</math>.
- Consumo en modo FIRE <math><25\text{mA}</math>.
- Tiempo de rearme en modo de funcionamiento Unlatched 7 - 9 seg.
- Temperatura de funcionamiento  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- Material plástico ABS.
- Color blanco.
- Dimensiones: 102 x 11 mm.
- Peso: 46 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensomag-b12-base-universal-con-rele-12v-uso-con-sistema-de-intrusion-12620>