



# HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Domo HDCVI 4EN1 4K WDR Iluminación Dual LED20m/IR20m  
2.8mm IP67 MIC



## Características

\* Para poder utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.

- Resolución hasta 4K@12IPS, 5MP@25IPS. Tecnología Starlight.
- Óptica fija de 2.8mm (106°x56°x125° (HxVxD)), F2.0.
- Disponible 1E Audio. Micrófono incorporado.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTV y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 1xLED10m/1xIR10m.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.2W (LED on)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi 94 \times 85.7 \text{mm}$  / 0.33Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HDW1509T-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HFW1509TLM-IL-A](#)  
[HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA1320R](#)  
[PFA13A-E](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1801tlm-il-a-0280b-s2-domo-hdcvi-4en1-4k-wdr-iluminacion-dual-led20m-ir20m-2-8mm-ip67-mic-18946>