



# 2X-F2-09

## Central de incendio analógica 2 lazos. Ampliable a 4 lazos



### Características

- Central de incendio analógica de 2 lazos ampliable a 4 con hasta 256 zonas.
- Hasta 40 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto.
- Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto.
- Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto.
- LCD gráfico según EN54 con iconos y hasta 256 zonas.
- Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo.
- Conectores enchufables.
- 3 puertos USB para unidades de almacenamiento.
- 3 puertos RS232.
- Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset.
- Hasta 72 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma.
- Compatible con las nuevas sirenas/pilotos alimentados de lazo y detectores de la serie 2000 con cámara óptica reemplazable.
- Alimentación a 230 Vac.
- Capacidad Máx. Baterías Aux.: 2 x 12V/18Ah.
- Color Gris.
- Montaje en Superficie.
- Clasificación IP30.
- Dimensiones: 450 x 550 x 171 mm.
- Peso: 7,4 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-f2-09-central-de-incendio-analogica-2-lazos-ampliable-a-4-lazos-15666>