



# 808621

## Transponder IQ8FCT LP configurable de 1 entrada + 1 salida



### Características

- Transponder IQ8FCT LP.
- Controles inteligentes de eventos a través de lógicas programables de las entradas y salidas del FCT.
- Monitorización programable de tiempo de ejecución de compuertas cortafuego.
- Control de impulsos programables por tiempo limitado para el relé de salida.
- Funcionalidad configurable de seguridad para la salida de relé.
- Entrada de contacto para la supervisión de los controles de evento.
- Conmutación de salida hasta 230V AC/16A.
- Hasta 127 dispositivos por lazo.
- Alimentación a través del lazo EsserbusPlus.
- Aislador de lazo integrado.
- Tensión de funcionamiento: 14 a 42 Vdc.
- Consumo en reposo 45  $\mu$ A a 19 Vdc.
- Led verde: operación normal.
- Led rojo: alarma.
- Número máximo por lazo: 127.
- Índice de protección: IP65.
- Color: gris.
- Dimensiones: 150 x 116 x 67 mm.
- Peso: 0,250 Kg aprox.

### Accesorios

804870

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/808621-transponder-iq8fct-lp-configurable-de-1-entrada-1-salida-15978>